



Snom M25 DECT Verkort-Handleiding

1. Telefoneren



i. Externe oproepen

Toets **zonder** extra  een gewenst telefoonnummer → Druk op  → Spreken 

ii. Bellen naar andere extensies (Intern)

Bel Extension Nummer → Druk op  → Spreken 

iii. Herkiezen / Redial


Druk op  2x → Spreken 

2. Oproepen Beantwoorden


Druk op  → Spreken 

3. Oproep in de wacht zetten

i. in de Wacht


Tijdens een Gesprek → Druk op Wacht/Hold 

ii. wachtende gesprek terug halen.

Druk op **T e r u g h . / Retrieve** 

4. Gesprek doorverbinden


i. zonder aankondiging doorverbinden


Tijdens gesprek ► Druk op **Doorsch/ Transfer** ► toets vervolgens intern of extern nr in ► druk op 

► druk vervolgens op **Doorsch/ Transfer**



ii. Met aankondiging doorverbinden

Tijdens gesprek ► Druk op **wacht/Hold** ► toets vervolgens intern of extern nr in ► druk op 

U kunt nu spreken en informeren over de oproep die u door gaat verbinden  ► Druk op **doorsch/transfer**

5. Conferentie Gesprek (Conference Call)

i. Een Conferentie tot stand brengen.

Tijdens Gesprek ► Press **Wacht/Hold** ► Bel naar 3rd persoon ► Druk op **Conf.** ► Talk 




ii. Een Conferentie verlaten

Tijdens een conferentie ► Druk op 

6. Voice mail afluisteren

wanneer bericht led-lampje knippert ► Bel     ► Password invoeren (als aanwezig is)








druk  om bericht te beluisteren ►

- toets  voor volgende bericht
- toets  voor vorige bericht
- toets  voor herhalen
- toets  voor huidige bericht te verwijderen
- toets  voor terug te bellen
- toets  door te sturen naar andere collega
- toets  door te sturen naar andere collega

7. Voice mail Setup

Bel     ► Password invoeren (als aanwezig is)


Druk  voor menu optie's ►

- toets  om profiel aanpassen
- toets  om een nummer te draaien
- toets  om alle gelezen berichten te verwijderen
- toets  om zelf identification bericht te veranderen
- toets  om mail box informatie af te spelen
- toets  om pincode aan te passen
- toets  om begroeting tekst aan te passen





8. Gesprek log

Toets  ► Bellijst wordt getoond







Icon	Meaning
↓	Received Calls
↑	Dialed Calls
	Missed Calls






9. Volume aanpassen


Tijdens gesprek  ►  omlaag om volume te verlagen of  omhoog om volume te verhogen 

10. Mute

Tijdens gesprek  ► druk   (druk  nog een keertje om te **Un-mute**)


11. ring toon aanpassen

druk op  "OK" ►  ►  ► select instellingen  ►  "OK" ►

Audio-instellingen  "OK" ► scroll naar ringtoon en pas nu de juiste ringtoon aan.


12. Telefoon op slot zetten

OP SLOT= druk op  0sec ► 2sec

SLOT afhalen = druk op  2sec ► 2sec

13. Ringtoon uitschakelen

Ringtoon uit = druk op  2sec ► 2sec

Ringtoon aan = druk op  2sec ► 2sec